东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd

3K-KAMING

F16钥匙钮开关 / F16 Key Switch Button

通过旋转独特的锁定结构型法兰盘即可改变选择位。且，法兰盘具备每旋转45° 即可固定的锁定功能，所以法兰盘无旋转偏移，面板安装容易。

【3位选择形状例】



出厂时的选择位位置

选择角的位置变更方法



首先将法兰盘用力拉出解除锁定，即可旋转法兰盘。
选择角的位置在任意45° 的位置上按下即可进行锁定。

名称/外观 Product appearance	操作位规格 Operation			触点 Contact	产品型号 Model
圆形 / Round 	90° 2位 2 Postion	L	自锁/Maintained	单刀/SPDT	**F16-6112**
		L R	自复/Momentary	单刀/SPDT	**F16-6110**
		L R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-6122**
		L R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-6120**
	90° 3位 3 Postion	L C R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-7123**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	双刀/DPDT	**F16-7127**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	双刀/DPDT	**F16-7126**
		L C R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-7121**
		L C R	自锁/Maintained	三刀/TPDT	**F16-7133**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	三刀/TPDT	**F16-7137**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	三刀/TPDT	**F16-7136**
		L C R	自复/Momentary	三刀/TPDT	**F16-7131**
方形 / Square 	90° 2位 2 Postion	L R	自锁/Maintained	单刀/SPDT	**F16-6212**
		L R	自复/Momentary	单刀/SPDT	**F16-6210**
		L R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-6222**
		L R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-6220**
	90° 3位 3 Postion	L C R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-7223**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	双刀/DPDT	**F16-7227**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	双刀/DPDT	**F16-7226**
		L C R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-7221**
		L C R	自锁/Maintained	三刀/TPDT	**F16-7233**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	三刀/TPDT	**F16-7237**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	三刀/TPDT	**F16-7236**
		L C R	自复/Momentary	三刀/TPDT	**F16-7231**
长方形 / Rectangle 	90° 2位 2 Postion	L R	自锁/Maintained	单刀/SPDT	**F16-6312**
		L R	自复/Momentary	单刀/SPDT	**F16-6310**
		L R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-6322**
		L R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-6320**
	90° 3位 3 Postion	L C R	自锁/Maintained	双刀/DPDT	**F16-7323**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	双刀/DPDT	**F16-7327**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	双刀/DPDT	**F16-7326**
		L C R	自复/Momentary	双刀/DPDT	**F16-7321**
		L C R	自锁/Maintained	三刀/TPDT	**F16-7333**
		L C R	左锁右复/Left lock Right reset	三刀/TPDT	**F16-7337**
		L C R	左复右锁/Left reset Right lock	三刀/TPDT	**F16-7336**
		L C R	自复/Momentary	三刀/TPDT	**F16-7331**

THIS DRAWNG CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO DONG GUAN LANG LUN(3K-KAMING) ELECTRONIC PRODUCTS CO.,LTD. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
TEL:0769-82123233 FAX:0769-835364333 WWW.3K-KAMING.COM

选择钮，钥匙钮手柄位置/Selector and Key Switch Handle Positon

操作位规格 Operation					触点 Contact	↖	↑	↗
90° 2位 2 Positon	L R 自锁 Maintained		L R 自复 Momentary		单刀 SPDT	NO NC C		NO NC C
					双刀 DPDT	NO NC NO NC C C		NO NC NO NC C C
90° 3位 3 Positon	L C R 自锁 Maintained	L C R 左锁右复 Left lock Right reset	L C R 左复右锁 Left reset Right lock	L C R 自复 Momentary	三刀 TPDT	NO NC NO NC C C	NO NC NO NC C C	NO NC NO NC C C

圆形钥匙钮



方形钥匙钮



长方形钥匙钮



东莞市朗纶电子制品有限公司
3K-KAMING
REACH

□ 安装尺寸图 / Installation size



圆形Round　　方形Square　　矩形Rectangle

□ 端子排列图/ Terminal style



□ 右侧产品的底座看成正面时，端子排列顺序及内部电路图。
As shown at right, the base of product to be seen as tront side, which show terminal disposition and inside coil drawing.

□ 产品出产时基本安装触点座1C(1a+1b)，
在需要时请指定增加最多3C(1a+1b)。
Product assemble contact 1C(1a+1b),
if needed, Please appoint to add at least 3C(1a+1b)

THIS DRAWNG CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO DONG GUAN LANG LUN(3K-KAMING) ELECTRONIC PRODUCTS CO.,LTD. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
TEL:0769-82123233 FAX:0769-835364333 WWW.3K-KAMING.COM